

## 关于 BW 产品超过校准期后自动关机问题的解决

——约克仪器公司安环产品部

加拿大 BW 科技公司的产品，根据安全应用的特点在其生产的仪器中设计了校准日期设置、校准期过期提示功能，同时在其用户选择菜单中增加了校准期过后自动关机强制送检功能选项。

用户可以选择开启或关闭校准期超过后自动关机强制送检功能。正常检测状态下，同时按 **和** 键，直到出现菜单，按 **键**到出现 **P A S T**，按最右边的确认键 即可将开启状态变为关闭状态，或由关闭状态变为开启状态。

自动关机强制送检功能正常现象：

开机，仪器演示设置参数，然后自检，**C A L**，出现 **P A S T** 提示，自动关机。

校准期超过后如果已经处于自动关机模式，解决步骤如下：

- 1、开机，在 **P A S T** 出现时，按最右边的确认键，出现 **S E T P A S S**；
- 2、通过 **改变数值到 8 7 1**，按确认键，进入正常测试模式；
- 3、同时按 **和** 键，直到出现菜单，按 **键**到出现 **P A S T**；
- 4、按确认键出现 **S E T O F F**，确认。
- 5、退出菜单进入正常测试状态；
- 6、再开机会出现 **P A S T**，但不关机，按确认即可测试。最好送检可消除 **P A S T** 提示。

---

约克仪器公司 <http://www.yorkinstrument.com>

北京 010-51668884； 上海 021-51085568； 武汉 027-51518086  
重庆 023-61586360； 深圳 0755-88827500； 西安 029-87810056